

Industriarmatur Humid LED



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak, alternativt med skruvarna som ingår med linfästen eller konsol.

C/C mellan skruvhålen är

- 1200 mm på alla armaturer med 6000lm
- 900 mm på alla armaturer med 4000lm
- 500 mm på alla armaturer med 2300lm

Installation:

Pressa på kupans ena sida och plocka bort den. Inne i armaturen finns 2 nyckelhål (A) och 2 gummiproppar för kabelgenomförning (B). På vardera gaveln finns fler möjligheter för kabelgenomförning (C) om behovet finns.

Tag bort skyddsfilmerna från de medföljande gummipackningarna och klistra dem på baksidan av armaturen så de täcker nyckelhålen, **se fig 1**. Skruva in skruvarna i taket/väggen med korrekt C/C mått. Stick hål på den/de gummiproppar i stommen som ni tänkt använda och haka upp armaturen i taket/väggen med nyckelhålen eller häng upp den på linan/skenan medan ni för kabeln genom gummiproppen. Skruva till sist åt skruvarna och sätt tillbaka kupan.

Kapslingsklass: IP 44

Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd

Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i kupa.

3 N Gnd 1 2

