


## Jordkabel FXQ 1kV Dca

Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ kabeln är Halogenfri enligt EN 60754-2. Installationskabel med fåtrådig ledare av koppar, ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D och är UV-skyddad enligt HD605S3.

### Tekniska Data

Skärm	Nej
Brandklass (EN13501-6)	Dca
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering	-20-90 °C
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-20-90 °C
Kategori ledare	Klass 2 = Mångtrådig
Material kärnisolering	Övrigt
Armering/Förstärkning	Ingen
Biledare	Nej
Material ledare	Koppar
Ledaryta	Blank
Max. tillåten temperatur ledare	90 °C
Partmärkning	Färg
Skyddsbarriär	Ingen
Specifikation kärnisolering	XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel	Övrigt
Ledarform	Rund
Lämplig som installationskabel	Ja
Märkning ledare (HD 308 S2)	Ja
Blymantling	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)	Ja
Halogenfri (IEC 60754-2)	Ja
Röktäthet (EN IEC 61034-2)	Ja



Artikel nr	Kabeltyp	Dimension ledare x area	Ytter Ø ca	Antal/frp	Förpackning	Enhet
0012890	FXQ	3G1,5 mm <sup>2</sup>	11,5 mm		Kapad	M
0012895	FXQ	3G1,5 mm <sup>2</sup>	11,5 mm	500	Trumma	M
0012900	FXQ	3G2,5 mm <sup>2</sup>	12,5 mm		Kapad	M
0012905	FXQ	3G2,5 mm <sup>2</sup>	12,5 mm	500	Trumma	M
0012910	FXQ	4G2,5 mm <sup>2</sup>	13 mm		Kapad	M
0012915	FXQ	4G2,5 mm <sup>2</sup>	13 mm	500	Trumma	M
0012920	FXQ	4G6 mm <sup>2</sup>	15,5 mm		Kapad	M
0012925	FXQ	4G6 mm <sup>2</sup>	15,5 mm	500	Trumma	M
0012930	FXQ	4G10 mm <sup>2</sup>	18 mm		Kapad	M
0012935	FXQ	4G10 mm <sup>2</sup>	18 mm	500	Trumma	M
0012940	FXQ	4G16 mm <sup>2</sup>	20,5 mm		Kapad	M
0012945	FXQ	4G16 mm <sup>2</sup>	20,5 mm	500	Trumma	M
0012950	FXQ	5G1,5 mm <sup>2</sup>	13 mm		Kapad	M
0012955	FXQ	5G1,5 mm <sup>2</sup>	13 mm	500	Trumma	M
0012960	FXQ	5G2,5 mm <sup>2</sup>	14,5 mm		Kapad	M
0012965	FXQ	5G2,5 mm <sup>2</sup>	14,5 mm	500	Trumma	M
0012970	FXQ	5G6 mm <sup>2</sup>	17,5 mm		Kapad	M
0012975	FXQ	5G6 mm <sup>2</sup>	17,5 mm	500	Trumma	M
0012980	FXQ	5G10 mm <sup>2</sup>	20 mm		Kapad	M
0012985	FXQ	5G10 mm <sup>2</sup>	20 mm	500	Trumma	M
0012990	FXQ	5G16 mm <sup>2</sup>	22,5 mm		Kapad	M
0012995	FXQ	5G16 mm <sup>2</sup>	22,5 mm	500	Trumma	M