



MapR Touch

Larmpanelen som öppnar många möjligheter till ökad säkerhet - nu med nytt förbättrat gränssnitt

Vår grafiska larmpanel MapR Touch öppnar många möjligheter till ökad säkerhet och ger dig total överblick och kontroll över din anläggning. Övervaka och styr såväl inbrottslarm som driftslarm, dörrmiljöer och brandvarning via MapR Touch. Nyttja en larmpanel för hela anläggningen eller en vid varje larmområde.

Vill du kan du till och med styra dina dörrar direkt i panelen, vilket gör att du på ett enkelt sätt kan öppna, låsa eller tidsbestämma öppettider för specifika dörrmiljöer.

Var kan den användas?

Larmpanelen placeras inomhus och lämpar sig utmärkt för platser där du vill ha en tydlig och grafisk manöverpanel som skapar total överblick och kontroll över larmanläggningen. Larmpanelen visar om det finns öppna larmpunkter i lokalen eller om övriga larmområden är aktiverade. Den är anpassad för såväl mindre som större företag och förvaltningar som vill ha en enkel men trygg övervakning och styrning av anläggningen.

Säker och smidig

På skärmen kan du styra till och frånslag av larm och vid problem får du information i klartext om vilka åtgärder som ska göras. Om ett larm går kan du direkt se vilken detektor som har utlöst och snabbt vidta lämplig åtgärd. Snabbare åtgärd ger minskad skada. MapR Touch har även inbyggda funktioner som underlättar för installatören vid besiktning/revision, så som gångtester med visning av otestade sektioner.

TEKNISK BESKRIVNING

MapR Touch konfigureras från R-CARD M5, larmpanelen ansluts via IP och spänningsmatas via lokalbuss till undercentralen UC-50 och ingår som en enhet i R-CARD M5 MEGA. Manöverpanelen presenterar OR-ritningar i skärmen och på ritningen visas samt hanteras de larmpunkter och dörrmiljöer som är konfigurerade i MEGA-larmsystemet.

Utförande:

Svart slagtålig PC/ABS-plast
och härdat glas, väggfäste i plåt

Display:

15" TFT

Anslutningar:

Lokalbuss, IP

Kommunikationsgränssnitt:

IP, Lokalbuss RS-485

Temperaturområde:

5-40 °C

Anslutningar:

Ethernet 10/100, USB 2.0 OTG,
RS485 (lokalbuss)

Matningsspänning:

18VDC till 30VDC SELV

Strömförbrukning (max):

850mA / 18V

Produktens vikt:

3.8 kg

Produkten mått (BxHxD):

462 x 301 x 38 mm

Vikt förpackning:

4.1 kg

Lästeknik:

Desfire EV2, Mifare Classic

Systemkrav R-CARD M5:

Version 5.48.0

Systemkrav UC50:

Version 3.01

SBSC Certifierad:

Larmklass 4 SSF 1014

Certnr: 8-561

Miljöklass:

Klass1 ACE Typ A

