ASSA ABLOY
ARX Power Fuse 05

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Avsäkringskort till ARX Power- och PS, PSC-serien



SBSC
INTYGAD PRODUKT

ASSA ABLOY ARX Power Fuse 05 är ett avsäkringskort med 5st 2A avsäkrade utgångar.

Kortet fästs enkelt med snäppfästen i de färdiga slitsarna i ARX Power-kapslingen och i strömförsörjning PS eller PSCserien. På kortet finns tydliga indikeringsdioder som visar status på säkring.

Det finns två ingångar vilket ger möjlighet att koppla alternativ strömmatning vid byte av nätaggregat utan att bryta lastspänning.

Enheten kan avge larm för utlöst lastsäkring som kopplas till strömförsörjning. Medföljande kabel med plintar är förberedda för snabbt och enkelt montage i ARX Power serien.

ASSA ABLOY
ARX Power Fuse 05

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Avsäkringskort till ARX Power- och PS, PSC-serien

Data

• Ingångar	2st (för alternativ strömmatning eller som överbygling till ev. nästa tillvalskort)
• Utgångar	5st prioriterade lastutgångar
• Matning	24VDC
• Maxlast	2A per utgång dock totalt 5A.
• Säkring utgång	T2A
• Indikeringar	Summaindikering grön om alla är hela röd om någon säkring är trasig
	Individuell diod per lastutgång, grönt = normaldrift, släkt = trasig säkring
• Larmutgångar	Summalarm säkringsfel –potentialfritt relä
• Miljöklass 1	

Certiferad för

- Certifierad för larmklass 1/2 tillsammans med ARX Power 9101S, ARX Power LK 2, Security Grade 3, MK 1
- Certifierad för larmklass 3/4 tillsammans med ARX Power 9008 LK 3/4 Security Grade 4, MK 1
- SBSC intyg 16-130

Mått och vikt

Höjd	85 mm
Bredd	37 mm
Vikt	0,2 kg

Artikelnummer

• ARX Power Fuse 05	S5529X00F160	E58 014 36

CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

M4382.2211