

# Lastfrånskiljare DC



## DC-serien

Kapslade DC-lastfrånskiljare för strömstyrkor 16A - 55A vid upp till 1500V och driftsförhållande DC21B (DC-PV1).

Brytaren är avsedd att installeras mellan solpanelerna och växelriktaren vid solcellsinstallationer.

Vred med tydlig lägesindikering som är låsbart i frånläge.

Kabelgenomföring sker genom knockouts på kapslingens över och undersida, max förskruvning M25.

Frontmanövrerade, plastkapslade

- Likströmsbrytare avsedda för solpanelsinstallationer
- Frontmanövrerat låsbart vred
- Fjäder assistans för snabbare brytning
- Kapslingsfärg: Grå

## Beställningsdata

### DCM 16A-25

E-nummer	Typ	V	A vid 4 poler i serie	Poler	bxhxd
31 346 66	DCM 416	1000	16	4	98x180x107 mm
31 346 67	DCM 425	1000	25	4	98x180x107 mm

### DC 32A

E-nummer	Typ	V	A vid 4 poler i serie	Poler	bxhxd
31 346 68	DC 432	1000	32	4	98x180x107 mm

### DC 40A-55A

E-nummer	Typ	V	A vid 4 poler i serie	Poler	bxhxd
31 346 69	DCM 440	1000	40	4	176x240x156 mm
31 346 99	DCM 455	1000	55	4	176x240x156 mm



**DCM 16A-25**



**DC 32A**



**DC 40A-55A**