



PSB/PIR LED-ljus med integrerad PIR-sensor för närvarodetektering

TOLEKA's PSB/PIR är ett runtomstrålande LED-ljus med ljusstarka high-power-LED och med integrerad PIR-sensor med närvarodetektering.

TOLEKAS varningsljus med rörelsevakt är ämnad för att "skrämman" bort ovälkomna gäster alternativt förtydliga att man inte skall komma inom ett visst område på till exempel en industri där traverser eller andra fordon kan vara i rörelse och utgöra en fara.

Med PSB/PIR så sparar du både på energi samt varningsljusets livslängd då man endast nyttjar det när det behöver varna personer i sin närhet.

Vid uppstart ger ljuset ifrån sig 2 stycken korta blinkningar med 10 % intensitet i ca 30 sekunder för att sensorn ska stabilisera sig till miljön. Efter uppstarten är avklarad så blinkar varningsljuset, om sensorn identifierar närvaro, enligt inställt ljusmönster. Medans varningsljuset känner av närvaro så fortsätter det blinka enligt inställd funktion, vid den tid då sensorn inte längre känner av närvaro lyser det i ca 15 sekunder till (beroende på ljusmönster).

PSB/PIR kan lysa med statiskt, blinkande, sakta blinkande, snabb blinkande, trippelblixtrande, kvintupelblixtrande (5), blixtrande 60/min (1 Hz) eller roterande effekt. Ställ in ljusmönster via dipswitch.

Kabel via M10 i botten eller M20 i sidan.



Viktig basfakta	
Ljuskälla	LED
Arbetstemperatur	-20° till 55 °C
Skyddsklass (IP)	IP66
Funktioner	8 olika ljusmönster: Statiskt, blinkande, sakta blinkande, snabb blinkande, trippelblixtrande, kvintupelblixtrande (5), blixtrande 60/min (1 Hz) eller roterande effekt
Utförande	Utrustad med PIR-sensor för ljusstyrning (passiv infraröd)
Färg	Röd, Orange, Grön, Blå, Klar eller Gul
Färg sockel	Vit
Kabelanslutning	M10 eller M20
Livslängd	50 000 timmar
Dimensioner	134,7 x Ø 94,2 mm
Vikt	245 g

Produkter

ART.NR	Spänning	Strömförb.	Färg	Utförande
PSB/AC/HP/L/PIR/*	115-230 VAC	25 mA	Orange	PIR-sensor för närvarodetektering