

ZSD-109

TRÅDLÖS OPTISK BRANDVARNARE



Brandvarnaren känner av rökpartiklar och har en inbyggd temperatursensor för att ge en tidig varning om en brand skulle uppstå. Ansluts till SmartHem controller med Z-Wave. Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering.

- Z-Wave - Anslut till ett SmartHem system för övervakning av status och notis i smartphone om brandvarnaren larmar.
- Pausfunktion – tysta larmet tillfälligt i 10 minuter
- Signal vid låg batterispänning
- Kompatibel med Nexa Bridge-X (styrenhet)
- Bruksanvisning på svenska och engelska finns i förpackning. Norsk, dansk och finsk bruksanvisning finns på nexa.se
- EN 14604:2005 / AC:2008
- Prestandadeklaration (DoP) finns på nexa.se

SMARTA HEM FUNKTION.

Använd brandvarnaren ZSD-109 med Nexa Bridge så kan du enkelt skapa en automation som startar när brandvarnaren aktiveras. Exempelvis kan en notis skickas till mobilen, sirener aktiveras eller lampor tändas.

TEKNISK DATA

Strömkälla	2 x AA (alkaliska batterier) ingår
Radiofrekvens	Z-Wave 868 MHz
Räckvidd	Upp till 30 meter
Larmsignal	85 dB vid 3 meter
Temperatursensor	54–70 °C (EN-54)
Driftstemperatur	5–45 °C
Luftfuktighet	10–90 %
Mått (Ø)	120 mm (25 mm hög)
EAN	7330545868302
Art nr E-nummer	86 830 17 116 39