

GNSP-2236/10Y

BRANDVARNARE 230V

PRO select

BY NEXA

- ✓ Smidig att sammankoppla med 4-polig kopplingsplint, upp till 40 enheter
- ✓ Pausfunktion – tysta tillfälligt larmet i 10 minuter
- ✓ Signal vid låg batterispänning
- ✓ Tystfunktion – tysta larmet vid lågt batteri i 10 timmar
- ✓ Testknapp
- ✓ Kan inte installeras om batteri saknas
- ✓ Dammskydd ingår
- ✓ Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering
- ✓ Bruksanvisning på svenska, norska och engelska finns i förpackning



LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA!

Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden.

TEKNISK DATA

Strömkälla	220~240V och long life lithium back-up batteri (ingår)
Kompatibel med	GNSP-2236/RF2
Larmsignal	85 dB vid 3 meter
Driftstemperatur	0-40 °C
Luftfuktighet	10-90 %
Mått (Ø)	120 mm (54 mm hög)
Prestandadeklaration	NEXA20190008
Certifiering	EN 14604:2005
Art nr	13547
EL-nummer	62 002 96
E-nummer	63 027 86

NEXA