

Spänningsdetektor kategori IV 1000 V



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Säkerhetskrav: CAT IV 1000 V. Mätområde: 12 till 1000 VAC. Spänningsintervall: 50 VAC till 1000 VAC (50/60 Hz). Blinkande röd LED-lampa och ljudvarnare. Det blå ljuset anger närliggande spänning. Användning inomhus. IEC 61010-1. Levereras med två 1,5 V AAA-batterier.

■ Tillämpning

Kontrollera förekomsten av spänning i kablar, eluttag, strömbrytare, kopplingsplintar och säkringar utan direkt kontakt med den avskalade ledaren.

TEKNISKT(A) DOKUMENT

■ Dokument tillgängliga på vår webbplats : Bruksanvisning

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 20.5
Längd (cm) : 11
Djup (cm) : 4
■ Nettovikt (kg) : 0.06
■ Totalvikt (kg) : 0.14



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 27.5
Längd (cm) : 9.5
Djup (cm) : 27.5
■ Nettovikt (kg) : 1.38
■ Totalvikt (kg) : 1.48



Överförpackning 2



Kartong

Höjd (cm) : 50.5
Längd (cm) : 29
Djup (cm) : 57
■ Nettovikt (kg) : 13.8
■ Totalvikt (kg) : 14.8



Överförpackning 3



Palett

Höjd (cm) : 129
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 87
■ Nettovikt (kg) : 88.8
■ Totalvikt (kg) : 109.8

